

96268368 **R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2**

Lanterne d'éclairage routier à LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

Disjoncteur de protection automatique

Types d'automates	B10	B16	B25	C10	C16	C25
Nombre de pièces	2	4	7	4	7	11

1x 96271331 **DRV OS OT 90W 1.05A 186V D #1A0 4DIMLT2****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B16	B25	C10	C16	C25
Nombre de pièces	7	12	20	12	20	32

Courant de commutation 57 ADurée d'impulsion : 210 μ s1x 96271332 **DRV OS OT 165W 1.05A 285V D #1A0 4DIMLT2****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B16	B25	C10	C16	C25
Nombre de pièces	4	8	14	8	14	21

Courant de commutation 62 ADurée d'impulsion : 330 μ s