

96273309 **THOR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL**

Borne lumineuse à LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

**Disjoncteur de protection automatique**

| Types d'automates | B10 | B16 | B25 | C10 | C16 | C25 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces  | 5   | 9   | 14  | 9   | 14  | 22  |

1x 96265386 **OPTOTRONIC OT 6/200-240/24 CE****Disjoncteur de protection automatique**

| Types d'automates | B10 | B16 |
|-------------------|-----|-----|
| Nombre de pièces  | 30  | 48  |

**Courant de commutation 15 A**

Durée d'impulsion : 240 µs

1x 96271287 **DRV OS OT 40W 1.05A 56V D #1A0 4DIMLT2 E****Disjoncteur de protection automatique**

| Types d'automates | B10 | B16 | B25 | C10 | C16 | C25 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de pièces  | 10  | 17  | 28  | 17  | 28  | 44  |

**Courant de commutation 30 A**

Durée d'impulsion : 250 µs